MACCHEDIL



Senci SC3500 Generatore di Corrente 3,1 kW (2,8 kW) Monofase Benzina

SKU: sc3500

Generatore di corrente a benzina Senci SC3500 della serie Top, con telaio aperto e potenza massima di 3,1 kW a 230 V.

Informazioni utili

Alimentazione
Benzina, 230 V

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-corrente-senci-sc3500-2-8kw-monofase

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potenza massima	3,1 kW
Tensione	230 V
Regolazione tensione	AVR
Marca	Senci
Modello	SC3500
Tipologia	Generatore di corrente a benzina
Fase	Monofase
Frequenza	50 Hz
Potenza continua	2,8 kW
Corrente massima	13 A
Motore	Senci SC170F 4 tempi
Potenza motore	7 HP
Cilindrata	208 cm³
Avviamento	Manuale (strappo)
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina
Capacità serbatoio	15 L
Autonomia	9,5 h (100%) 13,5 h (50%)
Livello sonoro	~95 dB(A) a 7 m
Prese	230 V
Telaio	Aperto
Dimensioni (L×P×H)	625 × 480 × 500 mm
Peso netto	48 kg
Certificazioni	CE
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo: Senci SC3500 Generatore di Corrente 3,1 kW, Display e strumentazione di bordo:

Descrizione

Il Senci SC3500 è un generatore di corrente monofase a benzina da 2,8 kW continui (3,1 kW massimi), con motore 4 tempi Senci SC170F da 7 HP e 208 cm³, avviamento manuale a strappo e regolatore di tensione AVR. Il telaio è aperto e il raffreddamento ad aria.

Con 2,8 kW continui è adatto al backup domestico, ai camper attrezzati e ai piccoli cantieri con utensili leggeri e illuminazione. Il serbatoio da 15 L dà un'autonomia di circa 9,5 ore al 100% del carico e circa 13,5 ore al 50%.

Come scegliere la potenza

Somma la potenza degli apparecchi che userai insieme e tieni un margine per gli spunti di avviamento di motori e compressori, che possono richiedere più della potenza nominale. Se ti basta meno potenza c'è il Senci SC2500; se ti serve più potenza passa al Senci SC4000. Per alimentare elettronica sensibile valuta un generatore inverter.

Altri modelli nella categoria gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00