MACCHEDIL




# Hyundai Generatore Inverter Silenziato a Benzina (Linea Inverter Next)

SKU: hyundai_inverter

Il generatore inverter a benzina Hyundai Linea Next ha onda sinusoidale pura e copre da 3,0 a 9,3 kW di potenza massima secondo il modello: è la gamma da scegliere per alimentare apparecchi elettronici sensibili in ambito professionale e di emergenza. I generatori inverter Linea Next di questo tipo sono compatti, silenziosi e collegabili in parallelo o ad ATS.

Informazioni utili

...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-inverter-benzina-hyundai-30-kw-linea-inver

## Varianti disponibili

| | |
|---|---|
| kW | 3 kW / 5,3 kW / 7,5 kW / 9,3 kW |

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Potenza | da 3 a 9,3 kW secondo il modello |
| Tecnologia | Inverter, onda sinusoidale pura |
| Alimentazione | Benzina |
| Dotazione inclusa | Generatore inverter silenziato Hyundai Linea Next a onda sinusoidale pura, Flacone / dosatore per riempi |

### Tabella

| Modello | 3,0 kW | 5,3 kW | 7,5 kW | 9,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tecnologia | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Potenza max | 3,0 kW | 5,3 kW | 7,5 kW | 9,3 kW |
| Potenza nominale | 2,8 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,7 kW |
| Tensione | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Motore | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilindrata | 223 cc | 236 cc | 460 cc | 485 cc |
| Potenza motore | 8 HP | 9 HP | 18 HP | 20 HP |
| Avviamento | Manuale | Manuale / Elettrico | Manuale / Elettrico | Manuale / Elettrico |
| Rumorosità | 95 dBA | 97 dBA | 97 dBA | 97 dBA |
| Serbatoio carburante | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L |
| Capacità olio | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L |
| Prese | 2×16A | 2×16A | MF/TF | MF/TF |
| Collegamento parallelo | | | | |
| Presa ATS | | | | |
| Peso netto | 27 kg | 35 kg | 68 kg | 76 kg |
| Utilizzo ideale | Emergenza / elettronica | Professionale | Industriale | Industriale avanzato |

### Descrizione

I generatori inverter Hyundai della linea Inverter Next sono gruppi elettrogeni a benzina con tecnologia inverter a onda sinusoidale pura, disponibili in quattro taglie da 3,0 a 9,3 kW di potenza massima. La corrente in uscita è stabile e adatta anche ad apparecchiature elettroniche sensibili: utensili professionali, strumenti di misura, sistemi di controllo, camper e officine mobili.

Tutti i modelli hanno alternatore con avvolgimento in rame, motore benzina 4 tempi, allarme mancanza olio, protezione termica in uscita e gestione del regime motore in base al carico, che secondo il produttore riduce il consumo di carburante fino al 30%. Il display digitale è multifunzione e tutti i modelli sono predisposti per il collegamento in parallelo, che permette di aumentare la potenza disponibile con gli accessori opzionali.

### Come scegliere il modello

Il 3,0 kW (27 kg, avviamento manuale, 2 prese 16 A) è pensato per emergenza ed elettronica. Il 5,3 kW aggiunge l'avviamento elettrico e la presa per quadro ATS. Il 7,5 kW e il 9,3 kW erogano anche a 400 V, hanno serbatoio da 25 L e sono adatti a un uso industriale. I dati di ogni taglia sono nella tabella qui sotto.

### TABELLA COMPARATIVA

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne

Altri modelli nella categoria Gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

**DOVE SIAMO** Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00