MACCHEDIL



Senci SC5000 Generatore di Corrente 4,5 kW (4,2 kW) Monofase Benzina

SKU: SC5000-I

Generatore di corrente a benzina Senci SC5000 della serie Top, con telaio aperto e potenza massima di 4,5 kW a 230 V.

Informazioni utili

Alimentazione
Benzina, 230 V

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/gruppo-elettrogeno-sc5000-i-13hp-4-2kw

Varianti disponibili

Avviamento	Avviamento manuale a strappo (SC5000) / Avviamento elettrico con chiave e batteria inclusa (SC5000-E)

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Potenza massima	4,5 kW
Tensione	230 V
Regolazione tensione	AVR
Marca	Senci
Modello	SC5000
Tipologia	Generatore di corrente a benzina
Fase	Monofase
Frequenza	50 Hz
Potenza continua	4,2 kW
Corrente massima	20,1 A
Motore	Senci SC188F 4 tempi
Potenza motore	11 HP
Cilindrata	337 cm³
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina
Capacità serbatoio	25 L
Autonomia	8,5 h (100%) 13,5 h (50%)
Livello sonoro	~9697 dB(A) a 7 m
Prese	230 V
Telaio	Aperto, con ruote
Dimensioni (L×P×H)	720 × 556 × 610 mm
Peso netto	~8183 kg
Certificazioni	CE
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo: Senci SC5000 Generatore di Corrente 4,5 kW, Ruote e maniglie di trasporto: Inclu

Descrizione

Il Senci SC5000 è un generatore monofase a benzina da 4,5 kW massimi e 4,2 kW continui, con motore Senci SC188F 4 tempi da 337 cm³ e 11 HP, raffreddato ad aria. La tensione a 230 V è stabilizzata dal regolatore AVR, con corrente massima di 20,1 A.

Il serbatoio da 25 L dà circa 8,5 ore di autonomia a pieno carico e circa 13,5 ore al 50%. Il telaio aperto con ruote facilita gli spostamenti in cantiere: il peso netto è di circa 81-83 kg, le dimensioni 720 x 556 x 610 mm.

È disponibile con avviamento a strappo o elettrico. Il livello sonoro dichiarato è di circa 96-97 dB(A) a 7 m: per luso vicino ad abitazioni conviene valutare un modello silenziato.

Come scegliere la taglia

Per carichi continui più bassi è disponibile il Senci SC4000 da 3,3 kW; per carichi maggiori il Senci SC6000-E da 5,5 kW. Altri modelli nella categoria gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00