MACCHEDIL



Aurora Torre Faro Manuale LAMBDA 70-L 4x160W LED 7 m

SKU: LAMBDA 70-L 4X160

Aurora Torre Faro Manuale LAMBDA 70-L 4x160W LED 7 m conforme agli standard industriali di illuminazione Aurora.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-manuale-lambda-70-l-4x160

Specifiche Tecniche

Altezza massima palo	7 m sollevamento manuale zincato
Gruppo illuminazione	4 Fari LED 160W (81.400 Lumen)
Alimentazione	230V monofase plug-in
Altezza massima di lavoro	7 m
Proiettori LED	4 x 160 W
Area illuminata	2.000 m²
Modello	AURORA LAMBDA 70-L 4X160
Produttore	Green Power
Flusso luminoso totale	81.400 lm
Sistema di sollevamento	Manuale con palo telescopico in acciaio zincato
Sezioni del palo	5
Stabilizzatori	4 manuali regolabili
Rotazione palo	Non prevista
Resistenza al vento	80 km/h
Dimensioni chiusa	335 x 335 x 2.039 mm
Dimensioni aperta	2.210 x 2.210 x 7.000 mm
Peso netto	120 kg

Descrizione

La torre faro manuale AURORA LAMBDA 70-L 4X160 di Green Power è una torre faro LED senza generatore integrato. Si usa su cantieri edili, lavori pubblici, eventi all'aperto e manutenzioni notturne, quando è già disponibile una fonte di alimentazione esterna: rete elettrica 230 V o gruppo elettrogeno.

Monta 4 proiettori LED da 160 W con un flusso luminoso totale di 81.400 lm e un'area illuminata dichiarata fino a 2.000 m². Il palo telescopico in acciaio zincato a 5 sezioni si alza a mano fino a 7 m; gli stabilizzatori (4 manuali regolabili) danno appoggio anche su fondi irregolari. Resistenza al vento dichiarata 80 km/h. Rispetto alle lampade tradizionali, i LED riducono consumi e manutenzione.

Come scegliere nella serie LAMBDA

La serie LAMBDA esiste con palo da 5,5 m (55-L) o da 7 m (70-L) e con proiettori da 75 W o da 160 W. A parità di altezza, la versione da 160 W porta più del doppio del flusso luminoso. Alla stessa altezza c'è la LAMBDA 70-L 4x75; con palo da 5,5 m la LAMBDA 55-L 4X160. Il palo della LAMBDA non ruota: i proiettori si orientano in fase di posizionamento. Per il palo girevole c'è la serie ZETA L. Tutti i modelli sono nella categoria torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00